

HP LaserJet MFP M234e-serien



Superproduktiv. Superkompakt.

En kompakt multifunktionsskrivare med den snabbaste dubbelsidiga utskriften i sin klass¹ och den tidsbesparande HP Smart-appen.^{2,3} Inkluderar HP+ – det smarta skrivarsystemet som håller er anslutna och redo att skriva ut från nästan var som helst.⁴



Detta är en HP+ skrivare. Det kräver ett HP-konto, internetanslutning och exklusiv användning av HPs originaltonerkassetter under skrivarens hela livstid. Mer: <http://www.hp.com/plus-faq>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP.

Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Jobba snabbt. Jobba smart.

- Skriv ut flersidiga dokument med klassens högsta hastighet för dubbelsidiga utskrifter.¹
- Denna LaserJet är liten och kompakt och får plats nästan överallt – så liten är den.
- Få bättre räckvidd och snabbare, säkrare anslutning med Dual-Band Wi-Fi™ med självåterställning.⁵
- Skanna och kopiera enkelt med den automatiska dokumentmataren för 40 ark.

Få aldrig slut på toner⁶ och spara upp till 50 %⁷ med Instant Ink

- Få aldrig slut på toner i laserskrivaren.⁶ Bekvämt byte av toner och smart leverans ingår.
- Spara upp till 50 % med Instant Ink.⁷ Registrera er för att få toner, leverans och återvinning från 29 kr i månaden.
- Slipp oroa er och ha flexibiliteten att byta eller avbryta när som helst utan kostnad.⁸
- Hjälp oss återföra plasten till skrivarna med förbetald återvinningstjänst.⁹

HP + Den smarta skrivarlösningen

- Denna molnanslutna skrivare med HP+ är smartare – håller sig uppdaterad och alltid redo att skriva ut.⁴
- De första 6 månaderna med Instant Ink ingår¹¹; efter 6 månader debiteras en månadsavgift automatiskt om abonnemanget inte avslutas.
- Skriv ut och skanna direkt från handen. Ta del av avancerade produktivetsfunktioner i 2 år med HP+.²
- För varje sida ni skriver ut med HP+ skyddar eller återställer HP skogar i lika stor utsträckning.⁸

Förbli produktiv oavsett var du befinner dig

- Skanna med hög kvalitet och dela till Dropbox, Google Drive eller e-post från praktiskt taget var som helst.²
- Skriv ut dokument och bilder direkt från Dropbox och Google Drive med HP Smart-appen.²
- Spara tid genom att skicka ett säkert fax från en smarttelefon, platta eller dator med HP Smart-appen.²
- Eliminera steg i repetitiva uppgifter med Genvägar.² Skanna till molnet, e-post och mer med bara ett klick.²

Produkttrundtur

HP LaserJet MFP M234e-serien

1. 40-arks automatisk dokumentmatare (endast sdne, sdwe)
2. HP Smart-appen
3. ID-kop.
4. USB, Ethernet, Dual-Band Wi-Fi med självåterställning
5. 100-arks utmatningsfack
6. Automatisk dubbelsidig utskrift: 18 bld/min A4
7. 150-arks integrerat inmatningsfack
8. Integrerat inmatningsfack
9. Smart, kontextbaserat UI



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet MFP M234dwe skrivare	HP LaserJet MFP M234sdne skrivare	HP LaserJet MFP M234sdwe skrivare
Produktnummer	6GW99E	6GX00E	6GX01E
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Utskrift, kopiering, skanning, 40-arks automatisk dokumentmatare	
Anslutningar	Dual band Wi-Fi med självåterställning, inbyggt fast Ethernet, Hi-Speed USB	Inbyggt Fast Ethernet, Hi-Speed USB	Dual band Wi-Fi med självåterställning, inbyggt fast Ethernet, Hi-Speed USB
Utskriftshastigheter	29 sid/min A4		
Pappershantering	150-arks inmatningsfack, automatisk dubbelsidig utskrift	150-arks inmatningsfack, automatisk dubbelsidig utskrift, 40-arks automatisk dokumentmatare	

Konfigurerbara artiklar, tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1350A HP 135A svart original LaserJet-tonerkassett (Cirka 1100 sidor)
	W1350X HP 135X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (Cirka 2400 sidor)
Service och support	<p>U13F9E HP 3 års standardutbyte (tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, adriatiska regionen, Afrika, Ryssland, Sydafrika, Israel, Slovenien, Turkiet)</p> <p>U13FCE HP 3 års utbyte nästa arbetsdag (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)</p> <p>U16FYE HP 3 års retur till depå (tillgängligt i adriatiska regionen, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Turkiet)</p>

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet MFP M234dwe skrivare	HP LaserJet MFP M234sdne skrivare	HP LaserJet MFP M234sdwe skrivare
Produktnummer	6GW99E	6GX00E	6GX01E
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna		
Kontrollpanel	LCD med symboler; 3 lampor (Media, Toner, Öppen lucka); 10 knappar (Wi-Fi, Minus, Meny, Plus, Kopiera, ID-kopiering, Info, Fortsätt, Avbryt, Ström)	LCD med symboler; 5 lampor (Status, Media, Varning, Toner, Öppen lucka); 9 knappar (Ström, Info, Fortsätt, Avbryt, Plus, Meny, Minus, Kopiering, ID-kopiering)	LCD med symboler; 5 lampor (Status, Media, Varning, Toner, Öppen lucka); 10 knappar (Ström, Info, Wi-Fi, Fortsätt, Avbryt, Plus, Meny, Minus, Kopiera, ID-kopiering)
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 29 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min;		
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 7 sek;		
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi;		
Kapacitet per månad	Upp till 20 000 sidor A4; Rekommenderad sidovoly per månad: 200 till 2 000		
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off, HP Smart-appen		
Standardutskriftsspråk	PCLm5, URF, PWG		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 6 mm, Underkant: 6 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 354 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiera			
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 29 kop/min		
Kopieringsspecifikationer	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimer; Pappersstorlek/-typ; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 200 %;	Förminskning/förstoring; Antal kopior; Ljusare/mörkare; Optimer; Pappersstorlek/-typ. Stöd för sortering och dubbelsidigt på ADF-paket.; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 200 %;	
Skanna			
Skanningshastighet ⁵	Normal (A4): Upp till 19 sid/min (svartvitt) och upp till 10 sid/min (färg);	Normal (A4): Upp till 19 sid/min (svartvitt), upp till 10 sid/min (färg);	
Filformat för skanning	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG		
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid skanning: Kopiering via frontpanelen, HP Smart-appen, HP Scan programvara, app via skanningsdrivrutin; Twain-version: Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid skanning: Kopiering via frontpanelen, HP Smart-appen, HP Scan programvara, app via skanningsdrivrutin; Twain-version: Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi	
Avancerade skanningsfunktioner	Nej		
Rekommenderad skanningsvoly per månad	150 till 1 500		
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm;	Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 148 x 210 mm	Maximal mediastorlek (ADM): 216 x 356 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
Faxa	Nej		
Processorhastighet	500 MHz		
Anslutning			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2,4/5,0GHz) Wireless 802.11b/g/n med Bluetooth® Low Energy	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2,4/5,0GHz) Wireless 802.11b/g/n med Bluetooth® Low Energy
Tillval	Nej		
Trådlöst	1 inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n		1 inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift ⁶	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-certifierad	Apple AirPrint™; HP Smart-appen; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP		
Nätverksfunktioner	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n	1 Ethernet 10/100Base-TX	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 inbyggd Wi-Fi 802.11b/g/n
Hårddisk	Nej		
Minne	Standard: 64 MB; Maximal: 64 MB		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 1; Maximal: 1		
Medietyper	Papper (laser, vanligt, grovt, vellum), kuvert, etiketter, kartong, vykort		
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 101,6 x 152,4 till 216 x 356 mm; Stöds (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS)	Anpassad (metrisk): 101,6 x 152,4 till 216 x 356 mm; Stöds (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS); ADM: A4, A5, B4, B5, Letter, Legal	
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 150 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack	Standardinmatning: Inmatningsfack för 150 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack ADM: Standard, 40 ark	
Medievikt	60 till 163 g/m ² ;	60 till 163 g/m ² ; ADM: 60 till 90 g/m ²	
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 150; Kuvert: 10 Maximal: Upp till 150 ark	Fack 1: Ark: 150; Kuvert: 10 Maximal: Upp till 150 ark ADM: Standard, 40 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 100 ark;		
Kompatibla operativsystem	Microsoft® Windows® 10: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning krävs. Linux: mer information finns på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing		
Kompatibla nätverksoperativsystem	Linux: mer information finns på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing		
Lägsta systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 10: 32-bitars eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internetanslutning.; Mac: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning krävs		
Medföljande program	Ingen CD-inkorg; Nedladdningsbar programvara från http://www.hp.com eller http://www.123.hp.com		
Säkerhetshandling	Säker start, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 inaktiverat som standard; Uppdatera till OpenSSL version 1.1.1; Aktivera/inaktivera nätverksportar; SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av community-lösenord; Säkra standardinställningar, krypterade data i viloläge, aktiv FW-uppdatering, adminlösenord som standard, val av Cipher och TLS; Utlösning från konto; Säker Wi-Fi-installation		
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP verktygslåda		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; Maximal: 368,0 x 419,6 x 436,3 mm;	Lägsta 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; Maximal: 418,0 x 467,6 x 452,8 mm;	
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 298 x 388 mm		
Skrivarens vikt	7,6 kg	9,5 kg	
Vikt inklusive emballage	9,6 kg	12,45 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH		
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH		
Akustik			

	Ljudeffekt: 6,6 B(A); Ljudtryck: 51 dB(A)	
Strömförsörjning	Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 4,8 A 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz) 2,8 A (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med tillvalskodnummer som identifierare); Nättaggregatstyp: Inbyggd 110 V eller 200 V nätenhet;	Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 60/50 Hz, 4,8 A 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz) 2,8 A (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med tillvalskodnummer som identifierare); Energiförbrukning: 453 W (aktiv utskrift), 3,3 W (startklar), 0,6 W (viloläge), 0,6 W (auto-off/Wake on LAN, aktiverad vid leverans), 0,04 W (auto-off/manual-on), 0,04 W (manual-off); Typisk elförbrukning (TEC) : 0,256 kWh/vecka (Energy Star); Nättaggregatstyp: Inbyggd 110 V eller 200 V nätenhet;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik	
Certifikat	TUV och GS-märkning (Tyskland), Ukraina, EAC, östeuropeiska godkännanden, CE-märkning, Energy Star, UL Elektromagnetisk emission standard: CISPR32:2012 och CISPR32:2015/EN55032: 2012 och EN55032: 2015 + AC: 2016 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 ENERGY STAR®-certifierad Telekomöverensstämmelse: Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/utkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008	TUV och GS-märkning (Tyskland), Ukraina, EAC, östeuropeiska godkännanden, CE-märkning, Energy Star, UL Elektromagnetisk emission standard: CISPR32:2012 och CISPR32:2015/EN55032: 2012 och EN55032: 2015 + AC: 2016 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 ENERGY STAR®-certifierad Telekomöverensstämmelse: Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/utkast EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Specifikationer för hållbar inverkan	##Products.environspec##	
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam	
Medföljer ⁸	HP LaserJet MFP M234dwe skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (ca 700 sidor); Dammskydd; Referenshandbok; Installationsanvisningar; Garantiguide och flygblad i vissa länder; Strömkabel	HP LaserJet MFP M234sdne skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (ca 700 sidor); Referenshandbok; Installationsanvisningar; Garantiguide och flygblad i vissa länder; Strömkabel
Garanti	Två års begränsad garanti	

Fotnoter

- ¹ Jämförd med svartvita laserskrivare och MFP:er i samma klass som säljs för mindre än 220 € för singelfunktion eller mindre än 320 € för multifunktion och har en publicerad maximal månatlig kapacitet på 20 000 sidor eller lägre. Exakt hastighet för HP-skrivare varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, enhet och dokumentkomplexitet. Buyers Lab undersökning från september 2020 som HP beställt, baserat på en forskningsstudie publicerad av OEM med specifikationer av offentlig information från och med 2020-09-01. Marknadsandel såsom rapporterats av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2020Q2 för Nordamerika och Europa, Mellanöstern och Afrika. För mer information: <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.
- ² Kräver att HP Smart-appen laddas ned. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnement kan krävas; abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Mer information finns på <http://www.hpsmart.com>. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiker. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax. Efter två år tillkommer en månadsavgift för kunna fortsätta använda de avancerade funktionerna med HP Smart Advance. HP Smart Advance erbjuds inte i alla länder. Mer information finns på <http://www.hpsmart.com>.
- ³ Baserat på HPs interna tester. Uppskattad genomsnittlig tid baserat på: 1) HP Smart-appen har laddats ned till den mobila/stationära enheten, 2) en Genväg har ställts in, 3) skanning med mer än 2-3 relaterade uppgifter (skanna till e-post, spara och byt namn, lagra i molnet etc.). Jämförelsen av genomsnittlig tidsbesparing är baserad på användning av skanningsprogramvara på skrivare och stationär dator för slutförande av liknande skanning. Kräver nedladdning av HP Smart-appen och en HP-skrivare som stöds. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Tekniken används i systemet HP+ och jämförs med standardiserade HP-konsumentskrivare utan HP+. Skrivare med HP+ är alltid redo när ni är det. De använder förbättrade anslutningar med Smart Driver- och Print/Scan Doctor-teknik, är säkrare med Smart Security-teknik, mer produktiva genom HP Smart Advance-funktioner som ingår under två år samt mer hållbara tack vare möjlighet till Forest First-utskifter och utskifter med noll nettoavskogning.
- ⁵ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.
- ⁶ Baserat på använd utskriftsplan, internetanslutning till kompatibel HP-skrivare, giltigt kontokort, e-postadress och tillgång till leveranstjänst i ert område.
- ⁷ Baserat på en månatlig abonnemangskostnad i USA och Kanada för toner i en HP Instant Ink-plan med 1 500 sidor jämfört med transaktionskostnad per sida på klassiska svartvita A4-laserskrivare och multifunktionsskrivare under 450 € som använder originalkassetter med standardkapacitet (toner och trumma i en kasset). Buyers Lab-undersökning från april 2020 på uppdrag av HP baserat på forskning om offentligt tillgänglig information per 2020-04-24. Skrivarna har valts ut baserat på marknadsandel såsom har rapporterats av IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2019Q4 i USA och Kanada. Mer information och den senaste rapporten finns på <http://www.keypointintelligence.com/HPPrinterService>.
- ⁸ Ni kan när som helst byta plan eller avbryta planen online. Om ni väljer att avbryta HP Instant Ink-planen kan ni återgå till att använda HP originalpatroner – standard eller XL. Planuppgräderingar träder i kraft omedelbart och kostnaden debiteras i efterhand eller i samband med nästa betalningsperiod, beroende på vad som har valts. En nedgradering av planen eller en uppsägning av abonnemanget träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella betalningsperioden. Se <http://www.instantink.hpconnected.com/terms> för mer information.
- ⁹ Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner/-kassetter är för närvarande tillgänglig i över 60 länder, territorier och regioner i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via program HP Planet Partner. Programmet tillgänglighet varierar. Se <http://www.hp.com/recycle> för mer information.
- ¹⁰ Instant Ink-registrering krävs. Instant Ink är inte tillgängligt i alla länder. Med förbehåll för den månatliga sidgränsen för vald plan. Registreringen på Instant Ink måste slutföras inom sju dagar efter att skrivaren har installerats med den HP-rekommenderade installationsprocessen enligt instruktionerna som medföljde skrivaren. Om tjänsten inte avbokas online på <http://www.hpinstantink.com> inom kampanjperioden kommer en månadsavgift för tjänsten, beroende på valt abonnemang, att debiteras kontokortet, plus moms och avgift för extra sidor. Kunden debiteras för eventuella övertrasseringsavgifter och tillämplig moms i slutet av varje månad under kampanjperioden. Användningen av bläckpatronen eller tonerkassetten som kommer med förpackningen ingår i erbjudandeperioden. Ett erbjudande kan lösas in per skrivare. Kostnadsfria månader som ingår med Instant Ink kan komma att ändras efter 2022-04-30. Erbjudandet kan inte lösas in mot kontanter. Installationserbjudandet kan kombineras med andra erbjudanden; se villkoren för andra erbjudanden för mer information. Kräver giltigt kontokort, e-postadress och internetanslutning till skrivaren. Se ytterligare information om erbjudandet under registreringsprocessen online. Se <http://www.hpinstantink.com> för mer information om tjänsten.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
- ⁴ Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Instant Ink-abonnemang kan krävas. Instant Ink är inte tillgängligt i alla länder. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktion. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiken. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax och kan kräva ytterligare köp. Mer information finns på <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ⁵ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁶ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁸ Information om kapacitet för kassetten som medföljde skrivaren finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.
- ⁹ Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

